

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru

Электромагниты



Электромагниты серий МО и МП предназначены для дистанционного электропривода пружинных колодочных тормозов серии ТК.

Характеристики электромагнитов

Климатические исполнения: У2, УХЛ2, Т2. Охлаждение естественное.

Режим работы:

- МО: ПВ 40% и ПВ 100%;
- МП: ПВ 25%, ПВ 40% и ПВ 100%.

Группа условий эксплуатации по механическим факторам - М3.Уровень шума ниже утвержденных санитарных норм СН2.2.4/2.1.8-562-96.Гарантийный срок - 2 года со дня ввода контроллеров в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента получения потребителем.

Технические условия:

- МО: ТУ 16.529.146-93;
- МП: ТУ 16.529.219-95.

Переключатели выбираются в соответствии со схемой электропривода. Электромагниты выпускаются согласно лицензии Госгортехнадзора России № 42ИР-000028.

Технические характеристики электромагнитов типа МП:

Тип электромагнита	Ход якоря, мм	Тяговое усилие, Н (кгс)			Потребляемая мощность, Вт			Масса, кг
		ПВ 25%	ПВ 40%	ПВ 100%	ПВ 25%	ПВ 40%	ПВ 100%	
МП-101	3,0	274 (28)	225 (23)	93 (9,5)	130	80	32	9
МП-201	4,0	930 (95)	765 (78)	314 (32)	180	130	45	20

МП-301	4,5	1960	1620	685	320	170	80	36
--------	-----	------	------	-----	-----	-----	----	----

Размеры электромагнитов типа МП:

Тип электромагнита	A1	A2	A3	A4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2
МП-101	30	15	22	44	70	14	126	132	M8	5,5	38	32
МП-201	38	19	40	80	110	18	170	178	M12	5,5	43	60
МП-301	54	27	46	92	140	24	214	223	M16	5,5	38	90

Тип электромагнита	H3	H4	H5	L1	L2	масса, кг	
						паралл. возбужд.	послед. возбужд.
МП-101	15	74	74	135	200	9	-
МП-201	20	100	97	180	300	20	21
МП-301	24	122	120	220	425	36	38

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uemufta.nt-rt.ru> || utf@nt-rt.ru