

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://uemufta.nt-rt.ru> || [utf@nt-rt.ru](mailto:utf@nt-rt.ru)

## Электромагниты



### Характеристики электромагнитов

Климатические исполнения: У2, УХЛ2, Т2. Охлаждение естественное.

#### Режим работы:

- МО: ПВ 40% и ПВ 100%;
- МП: ПВ 25%, ПВ 40% и ПВ 100%.

Группа условий эксплуатации по механическим факторам - М3. Уровень шума ниже утвержденных санитарных норм СН2.2.4/2.1.8-562-96. Гарантийный срок - 2 года со дня ввода контроллеров в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента получения потребителем.

#### Технические условия:

- МО: ТУ 16.529.146-93;
- МП: ТУ 16.529.219-95.

Переключатели выбираются в соответствии со схемой электропривода. Электромагниты выпускаются согласно лицензии Госгортехнадзора России № 42ИР-000028.

#### Технические характеристики электромагнитов типа МО:

Тип электромагнита	номинальный момент электромагнита, Н м (кгс см)		момент массы якоря, Н м (кгс см)	номинальный угол поворота якоря, градус
	ПВ=40%	ПВ=100%		
МО-100Б	5,4 (55,0)	2,9 (30,0)	0,5 (5,0)	7,5
МО-200Б	39,2 (400)	19,6 (200)	3,6 (36,0)	5,5

Тип электромагнита	потребляемая (полная) мощность, ВА				потребляемая (активная) мощность при притяннутом якоре, Вт		Масса, кг
	в момент включения		при притяннутом якоре		ПВ=40%	ПВ=100%	
	ПВ=40%	ПВ=100%	ПВ=40%	ПВ=100%			
МО-100Б	2000	1100	400	190	140	70	4,4
МО-200Б	6800	4000	1350	650	600	225	16,5

### Размеры электромагнитов типа МО:

Тип электромагнита	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D	H1	H2
МО-100Б	30	22	85	9	37	7	16	107	180	5,5	21	100
МО-200Б	38	40	140	13	74	9	21	174	295	5,5	27	135

Тип электромагнита	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	al	h	масса, кг
МО-100Б	145	192	32	102	58	14	130	4,5	1,5	4,4
МО-200Б	235	297	60	133	80	16	175	5,5	5,3	16,5

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93